

BCCH	AFISEAZA	LAC	CID	TRX	DIVERSE
57	SPITAL URGENTA	11147	30341	5 H2, H12, H22, H57, H60	2TER – MBO

Frumos *microcell* montat pe un mic pilonas din parkingul din fata intrarii în SPITALUL DE URGENTA FLOREASCA

HW equipment

- RBS Ericsson 2308v1 | 4 TRX
- RBS Ericsson 2308v2 | 4 TRX
- Kathrein 742 222 | XXPol A-Panel 806–960 & 1710–2170MHz / 65° & 60° / 12 & 14dBi / COMBINER
- MINI-LINK ERICSSON

Acelasi model de antena ca la Orange – un Kathrein DualBand care aici este însa utilizat doar pe 900MHz (da, stai calm, am verificat si în comunicatie si nu am gasit nicio celula 1800MHz „ascunsa”, asta e specialitatea Orange-ului) si emite cât se poate de drept catre Spital

SW configuration

Se vede ca se comunica mult pe aici, celula era în *Extended Paging Mode*... asta chiar daca se utilizau (12H) toate TRX-urile disponibile (am verificat si pe Nokia, iar în secventa de HOPPING aveam cele 5 TRX-uri)

BA_LIST

5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 62 | 647

Acel BCCH 647 (S6) corespunde site-ului 023 DOROBANTI (Str. Iancu de Hunedoara nr.35, este BTS-ul acela macro vizibil pe dreapta când te duci spre Piata Victoriei) – iar acolo esti deja în LAC 11142... asa ca aceasta este frontiera LAC-urilor 11142 / 11147 !

RAR	2
-----	---

T3212	40	BSIC 9 RLT 16
-------	----	-----------------

PRP	4
DSF	22

RAI	1
-----	---

RAC	3
-----	---

RAM	-111 dBm
-----	----------

TEST 7	EAHC B 2TER MBO
--------	-------------------

MT	5 33 dBm
MS-TXPWR-MAX-CCH	

BA	1
BS-AG-BLKS-RES	

CN	0 Not Combined
CCCH configuration	

CRH	8
-----	---